

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Motorola M702is M702iG	<ol style="list-style-type: none"> <li>①◎→「設定」→「通話設定」→「国際ダイヤル設定」→「国際アクセス番号」→「国際電話設定」</li> <li>②【新規登録】を選択</li> <li>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力</li> <li>④「003766(または003767)」と入力</li> <li>⑤「完了」を押す</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示 (②「機能」→「発信前番号編集」→決定 →画面上に電話番号のみの表示となる)</li> <li>③「機能」→「国際アクセス番号追加」</li> <li>④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」→「選択」</li> <li>⑤発信ボタン</li> </ol>
Fujitsu F2102V	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「6」「7」「6」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④登録(電話帳)を押す(設定完了)</li> </ol>	<p>【メモリダイヤルからの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</li> <li>②サブメニューから「5.発信」を選択する</li> <li>③「プレフィックス欄」の「003766(または003767)」を選択</li> <li>④発信を選択して決定</li> </ol> <p>【リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</li> <li>②MENU⇒「7」「1」を押す</li> <li>③「003766(または003767)」を選択</li> </ol>
Fujitsu F2151	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「6」「7」「6」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④登録(電話帳)を押す(設定完了)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「5」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「開始」を押す</li> </ol>
Fujitsu F505i F505GPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒9(電話帳・履歴)⇒9(国際電話設定)</li> <li>②識別番号1～3のうちいずれかを選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力⇒完了</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル・着信履歴を表示</li> <li>②メニュー⇒サブメニューから「国際発信」を選択</li> <li>③「ボタン」を押した後、「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「ボタン」を押した後、「発信」を選択する</li> </ol>
Fujitsu F506i	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「9」「9」を押す</li> <li>②「識別番号欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して決定</li> <li>④登録を押す(設定完了)</li> </ol>	<p>【メモリダイヤルからの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</li> <li>②「国際発信」を選択して決定</li> <li>③「003766(または003767)」を選択して決定</li> <li>④発信を選択して決定</li> </ol> <p>【リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENU⇒「国際発信」を選択して決定</li> <li>③「003766(または003767)」を選択して決定</li> <li>④発信を選択して決定</li> </ol>
Fujitsu F700i	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「7」「5」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「3」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「音声電話開始」を押す</li> </ol>
Fujitsu F700is	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「7」「5」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「3」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」を押して「はい」を選択する</li> </ol>
Fujitsu F702id	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「4」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」を押して「はい」を選択する</li> </ol>
Fujitsu F703i F704i	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003766(または003767)」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ol>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」⇒「2」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)を選択する</li> </ol> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」を選択</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)を選択する</li> </ol>
Fujitsu F705i	<ol style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す</li> <li>②入力欄に「003766(または003767)」を入力</li> <li>③電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ol>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」⇒「2」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)を選択する</li> </ol> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「1.発信オプション」を選択⇒「1」</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)を選択する</li> </ol>
Fujitsu F706i	<ol style="list-style-type: none"> <li>①「MENU」⇒「5」「6」「2」を押す</li> <li>②入力欄に「003766(または003767)」を入力</li> <li>③「カメラボタン」を押す(設定完了)</li> </ol>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」⇒「2」を押してプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)または発信ボタンを押す</li> </ol> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「1.発信オプション」を選択⇒「1」</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択</li> <li>④「メニュー」(発信)を選択する</li> </ol>

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Fujitsu F900i F900iT	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④決定(電話帳ボタン)を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「7」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「開始」を押す
Fujitsu F900iC F901is	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「中心ボタン」で決定後「中心ボタン」で発信を選択
Fujitsu F901iC	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Fujitsu F902i	①menuボタン⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuボタン⇒「3」を押す ③プレフィックス欄を選択する ④「003766(または003767)」を選択 ⑤menuボタン⇒「はい」を選択 ⑥発信ボタン
Fujitsu F902is	①menuボタン⇒「8」「6」「7」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②MENU⇒「4」を押す⇒プレフィックス選択 ③「003766(または003767)」を選択⇒MENU⇒「はい」を選択 ④発信ボタン 【アドレス帳・履歴から発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「発信オプション」⇒プレフィックス選択⇒「003766(または003767)」を選択 ③MENU⇒「はい」を選択⇒発信ボタン
Fujitsu F903i	①menuボタン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuボタン⇒「2」⇒国際電話発信欄⇒「2」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤menuボタン⇒「はい」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑥発信ボタン
Fujitsu F903iX	①menuボタン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力 ④電話帳ボタンを押す(登録)	①相手先の電話番号を表示 ②menuボタン⇒「2」⇒プレフィックスを選択する ③「003766(または003767)」を選択 ④menuボタン⇒「はい」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ボタン
Fujitsu F904i F905i	①menuボタン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuボタン⇒「1」「1」「2」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤発信ボタン(menuボタン)
Fujitsu F906i	①menuボタン⇒[設定/NWサービス]を選択 ②「5」「6」「2」を押す。 ③入力欄に「003766(または003767)」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuボタン⇒「1」「1」 ③プレフィックスを選択する ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤発信ボタン(menuボタン)
Fujitsu F-01A F-01B	①MENUボタン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択 ②「5」「6」「2」を押す。 ③入力欄に「003766(または003767)」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤発信ボタン or カメラボタンを押し発信する
Fujitsu F-02A F-02B F-03A F-03B F-04A F-04B F-07B F-08A F-09A	①MENUボタン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択 ②「5」「6」「2」を押す ③入力欄に「003766(または003767)」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu F-05B	①MENUボタン⇒「接続」を選択 ②「発信信・通話設定」⇒「発信信詳細設定」⇒「プレフィックス」 ③プレフィックス4を選択肢、「003766(または003767)」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Mitsubishi D252i D253i D253iWM	①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択 ②国際電話設定を選択 ③未登録を選択 ④「003766(または003767)」を入力して確定 ⑤登録を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す ②「5・国際発信選択」を選択 ③「003766(または003767)」を選択⇒開始を押す(発信)
Mitsubishi D505i D505iS D506i	①MENU⇒設定を選択⇒通話・通信を選択 ②国際電話設定を選択⇒「登録欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④登録を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す ②「5・国際発信選択」を選択 ③「003766(または003767)」を選択⇒開始を押す(発信)

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Mitsubishi D701i	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③「003766(または003767)」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Mitsubishi D702i	①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「メニュー」で「はい」を選択 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「電話」または「電話/メール」を選択 ③「電話」を選択 ④プレフィックス欄を選択する ⑤利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑥「メニュー」で「はい」を選択
Mitsubishi D702iF	①MENU⇒「8」「6」「7」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「4」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「メニュー」⇒「はい」を選択 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「発信オプション」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤「メニュー」で「はい」を選択
Mitsubishi D703i D704i D705i D705iμ	①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「メニュー」⇒「はい」を選択 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「発信オプション」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ⑤「メニュー」で「はい」を選択
Mitsubishi D900i	①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択 ②プレフィックス設定を選択 ③「プレフィックス欄」を選択 ④「003766(または003767)」を入力して確定 ⑤登録を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「8・プレフィックス選択」を選択 ③「003766(または003767)」を選択⇒発信を押す
Mitsubishi D901i D901is	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④決定(電話帳ボタン)を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④「開始」を押す
Mitsubishi D902i	①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「1」「1」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④MENU⇒「はい」を選択
Mitsubishi D902iS	①MENU⇒「8」「6」「7」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「1」「1」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003766(または003767)」を選択 ④MENU⇒「はい」を選択
Mitsubishi D903i D903iTV D904i	①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「2」を押し「プレフィックス」を選択する ③「003766(または003767)」を選択 ④「メニュー」を押す
Mitsubishi D905i	①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「1」発信オプション/メールを選択 ③「1」発信オプションを選択 ④「プレフィックス」を選択する ⑤「003766(または003767)」を選択 ⑥「メニュー」を押す
NEC N2051	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC D252i N253i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
NEC N505i N505is	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「国際発信選択」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N506i N506i N506is II	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N600i N601i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N700i N701i N702i N702iD	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N703iD N703iμ N704iμ N705i N705iμ N706i N706i II	①MENU⇒「SETTINGS」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N706ie	①「MENU」⇒「電話」⇒「電話の設定・確認」⇒ 「その他の設定」⇒「プレフィックス」を選択 ②<未登録>を反転 ⇒「編集」を押す(メールボタン) ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N900iG	①MENU⇒「各種設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N900iL N900is N901is N901iC	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N902i N902is N902ix N903i	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N904i N905i N905iμ N906i N906iμ N906iL	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒編集を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N2102V	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」⇒「登録/編集」⇒「編集」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N2701	①MENU⇒各種設定を選択⇒その他を選択 ②「国際電話設定」を選択 ③登録する欄を選択⇒編集を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒機能を押す ②「国際発信選択」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N-01A N-02A N-03A N-04A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N-01B	①MENU⇒「設定/NWサービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENU⇒「機能」⇒「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
NEC N-02B N-3B	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
NEC N-05A	①MENU⇒「電話」⇒「電話の設定・確認」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス」を選択 ②登録または変更する欄を反転⇒メールボタン(編集)を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ④「003766(または003767)」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC N-04B N-05B	①MENU⇒「電話機能」⇒「発信・通話設定」を選択 ②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒カメラボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⑤「003766(または003767)」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC N-06A N-07A N-08A N-09A	①MENU⇒「設定/NWサービス」⇒「発信」 ⇒「プレフィックス設定」 ②登録または変更する欄を反転⇒メールボタン(編集)を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ④「003766(または003767)」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC N-06B	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⑤「003766(または003767)」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒カメラボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ③発信ボタンを押す
Panasonic P2102V	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す(真中ボタン)
Panasonic P252i P252is	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「編集」を押す ③「003766(または003767)」を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」を押す ⑤発信番号(003766(または003767)選択)を決定	①相手先の電話番号を表示 ②【改行・問合せボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003766(または003767)」が電話番号の前についていたことを確認 ④発信
Panasonic P253i	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②発信番号1~3を選択⇒「確定(真ん中のボタン)」 ③国際発信番号に「003766(または003767)」を入力 ④「確定(真ん中のボタン)」 ⑤MENU⇒「3」「2」「7」 ⑥発信番号(003766(または003767)選択)	①相手先の電話番号を表示 ②【改行・問合せボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003766(または003767)」が電話番号の前についていたことを確認 ④発信
Panasonic P505i P505is	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「確定(真ん中ボタン)」を押す ③「003766(または003767)」番号を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003766(または003767))を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003766(または003767)」が電話番号の前についていたことを確認 ④発信
Panasonic P506ic	①MENU⇒3(文字/通話設定)⇒2(通話機能) ②8(国際電話設定)⇒発信番号1を編集 ③「003766(または003767)」を登録 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003766(または003767))を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003766(または003767)」が電話番号の前についていたことを確認 ④発信
Panasonic P506ic II	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「確定(真ん中のボタン)」を押す ③「003766(または003767)」番号を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003766(または003767))を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003766(または003767)」が電話番号の前についていたことを確認 ④発信
Panasonic P700i P701iD P851i P900i P900iV P901i P901iTV P901is	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
Panasonic P702i P702iD P703i P703i μ P704i P704i μ P705i P705i μ PROSOLID μ P706i μ P902i P902is P903i P903ix P903iTV P904i P905i P905iTV P906i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
Panasonic P706ie	①メニュー ⇒ 設定 ⇒ ネットワーク設定 ⇒プレフィックス設定 ② <未登録> を選択 ⇒ メールボタン「編集」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ④「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	【電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴からの発信】 ①詳細画面を表示 ②アプリボタン「機能」⇒ プレフィックス ⇒ 「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ③発信ボタン/◎中央ボタン「発信」
Panasonic P-01A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Panasonic P-01B P-02B P-03B P-04B	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
Panasonic P-01A P-01B P-02A P-03A P-08A P-09A P-10A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信ボタン or 中央ボタンを押す
Panasonic P-06A P-07A	①メニュー⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力して確定 ⑤「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択⇒発信を押す
SHARP SH252i	①MENU⇒「6」「0」を押す ②登録番号選択を選択して決定 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP SH505i SH505is SH506iC	①MENU⇒「5」「0」を押す ②登録番号選択を選択して決定 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP SH700i SH700is	①MENU⇒「5」「9」を押す ②「番号欄」を選択して決定 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示(又はダイレクトに入力) ②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【メモリダイヤル・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②「カメラ」ボタンを押す⇒プレフィックス選択 ③「◎」⇒「003766(または003767)」⇒「◎」⇒発信
SHARP SH702is SH703i	①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」 (既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003766(または003767)」を入力)	①相手先の電話番号を入力 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【履歴からの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH702id	①トップメニューから⇒「設定」「通話通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」を押す ②「新規に登録する」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を入力 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「プレフィックス選択」⇒「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【着信履歴・リダイヤルからの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「プレフィックス選択」⇒「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH703iμ	①「メニュー」⇒「SETTINGS」⇒「発信」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選び、「編集」を選択(電話帳ボタン) ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力し、「◎」 ④「003766(または003767)」と入力し、「◎」	【電話番号入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を入力、もしくはダイヤル 着信履歴にて電話番号を表示 ②「機能」を選択⇒「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択して、発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳にて、相手先の電話番号詳細画面を表示 ②「機能」を選択⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択して、発信を押す
SHARP SH704i	①待ち受け画面で「◎」「6」「8」「1」を押す。 ②登録する欄を選び、「◎」を押す。 ③「003766(または003767)」を入力して「◎」で決定。	①相手先の電話番号を入力 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【履歴からの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH705i SH705i II SH706i SH706ie SH706iw	①カスタムメニューで「設定」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」 ②登録する欄を選び⇒中央ボタン ③「003766(または003767)」を入力⇒中央ボタン	【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①番号を入力or表示⇒「TV」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒中央ボタン⇒発信 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「TV」ボタン⇒「番号設定」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒中央ボタン⇒発信

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SHARP SH851i	①待ち受け画面で「◎」⇒「設定」⇒「通話通信機能設定」⇒「プレフィックス設定」を押す ②「新規に登録する」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示(又はダイレクトに入力) ②「サブメニュー」を押す⇒「4」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳・リダイヤル・着信履歴・光ワンタッチキーからの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②電話帳ボタン⇒プレフィックス選択 ③「◎」⇒「003766(または003767)」⇒「◎」⇒発信
SHARP SH900i SH901iC	①「◎」⇒「5」「9」を押す ②「番号欄」を選択して「◎」を押す(決定) ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示(又はダイレクトに入力) ②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP SH901is	①「◎」⇒「5」「9」を押す ②新規登録する「-----」を選択して「◎」を押す(決定) ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を決定 ②「サブメニュー」(カメラボタン)を押す ③「プレフィックス選択」を選択して決定 ④「003766(または003767)」を選択して決定 ⑤発信を押す
SHARP SH902i	①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」 (既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003766(または003767)」を入力)	①相手先の電話番号を表示 ②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」「2」「1」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP SH902is SH902isL	①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」 (既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003766(または003767)」を入力)	①相手先の電話番号を入力 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【履歴からの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【光のワンタッチキーからの発信】 ①ワンタッチキー発信画面⇒「カメラ」⇒「3」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH903i SH903iTV	①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」 (既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003766(または003767)」を入力)	①相手先の電話番号を入力 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【履歴からの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH904i SH905i	「基本メニュー」での操作が必要です。 ※メニュー画面上で電話帳ボタンを押すと切り替わります。 ①「◎」⇒「設定」/Setting⇒「6」「9」「1」を押す ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」 (既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003766(または003767)」を入力)	①相手先の電話番号を表示 ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す 【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信 【履歴からの発信】 ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」 ②「003766(または003767)」を選択し決定⇒発信
SHARP SH905iTV	①「◎」⇒「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒ 「その他設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	①相手先の電話番号を表示 ②「カメラ」ボタン⇒「番号設定」 ③「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ④「003766(または003767)」を選択⇒「◎」 ⑤発信を押す
SHARP SH906i SH906iTV	①「◎」⇒「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒ 「その他設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信
SHARP SH-01A SH-01B SH-02A SH-03B SH-04B SH-05B SH-06B	①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SHARP SH-02B SH-08B	①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信
SHARP SH-03A	①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」(番号設定)を選ぶ ②「2」(番号付加設定)⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選び「◎」⇒発信
SHARP SH-04A	①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択 ③「003766(または003767)」を入力⇒決定	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「サブメニュー」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒発信
SHARP SH-05A SH-06A SH-07A	①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	①電話番号を表示⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒「◎」⇒発信
SHARP SH-07B	①ノーマルメニューで「電話機能」⇒「発着信・通話設定」 ⇒「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」	①直接番号入力or履歴詳細or電話帳詳細⇒「MENU」 ②「発信オプション」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒「◎」⇒発信
SHARP SH-08A	①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003766(または003767)」を入力⇒◎	【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003766(または003767)」を選択⇒◎⇒発信
SONY SO505i SO505is SO506i SO506is	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒国際電話設定 ②番号欄に「003766(または003767)」を入力⇒確定⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル 発信履歴・着信履歴を表示 ②発信(注)⇒国際発信選択⇒「003766(または003767)」を選択 注…発信ボタンではなく、センタージョグの操作です。
SONY SO506iC	①MENU⇒「7」「4」を押す ②「番号欄選択」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒決定(真中のボタン)を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003766(または003767)」を選択して決定 ④発信を押す
SONY SO902i SO902iWP+	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②番号欄に「003766(または003767)」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒音声電話を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY SO702i SO703i SO704i SO903i SO903iTV	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003766(または003767)」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒「音声電話」を選択⇒「メッセージなし」を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY SO905i	①MENU⇒設定⇒発着信通話 ⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003766(または003767)」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②メールボタン⇒プレフィックスを選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、Iアプリボタンの操作です。
SONY SO905ics SO906i	①メニュー画面から 設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003766(または003767)」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②メールボタン⇒プレフィックスを選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、Iアプリボタンの操作です。
SONY SO705i SO706i	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」⇒「プレフィックス設定」 ②登録する「未登録」欄を反転させる ③「編集」(iモードボタン) ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⑤「003766(または003767)」と入力	①相手の電話番号を表示 ②「機能」(メールボタン)⇒「プレフィックス」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ④発信

# プレフィックス設定マニュアル

docomo をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SANYO SA700is SA800i	①「◎」⇒「各種設定」⇒「4」⇒「6」を押す ②「未登録」を選択⇒「◎」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力⇒「◎」を押す ④「003766(または003767)」を入力して「◎」(決定)を押す ⑤「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」⇒「2」⇒「1」(プレフィックス)を押す ③「003766(または003767)」を選択して「◎」を押す
SANYO SA702i	①「◎」⇒「設定」⇒「4」⇒「◎右(十字キーの右)」⇒「3」を押す ②「未登録」を選択⇒「◎」を押す ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力⇒「◎」を押す ④「003766(または003767)」を入力して「◎」(決定)を押す ⑤「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示⇒「◎」を押す ②「音声発信」⇒「番号付加」⇒「プレフィックス」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ④発信を押す
LG Electronics L-01B L-03B	①「MENU」⇒「設定」⇒「発信/通話機能」⇒「プレフィックス設定」を押す ②設定するプレフィックス入力欄を選択 ③「003766(または003767)」を入力して「◎」(決定)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「003766(または003767)」を選択し発信ボタンを押す
LG Electronics L-02B	①「MENU」⇒「設定」⇒「国際ダイヤルアシスト」 ⇒「国番号一覧」を押す ②「未登録」を選択⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力し「◎」(決定)を押す ③「003766(または003767)」を入力して「◎」(決定)を押す ④「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択し発信ボタンを押す
SAMSUN SC-01B	①「ウィンドウズキー」⇒「設定」⇒「個人」⇒「電話」⇒「プレフィックス」タブ ②「新規」 ③「003766(または003767)」を入力してOKをタップする	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「プレフィックス」 ③「プレフィックスタブ」⇒利用したいプレフィックス ⇒「選択」⇒「OK」