

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Mitsubishi J-D08 V301D	①F/Menu⇒「9・その他」⇒「0・国際コード設定」を押す ②「国際ショートコード欄」を選択し「選択」を押す ③「003766(または003767)」を入力して決定⇒「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」を押す ③「国際発信」を選択⇒発信を押す
Mitsubishi V401D	①Menu⇒設定を選択 ②「国際コード設定」を選択 ③「国際ショートコード欄」を選択して決定 ④「003766(または003767)」を入力して決定⇒「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」を押す ③「国際発信切り替え」を選択⇒発信を押す
NEC J-N04	①十字キー右(メニュー)⇒「ユーザー登録」⇒中央ボタンを押す ②「アシスト登録」を選択⇒中央ボタンを押す ③中央ボタンを押し、登録する行「アシスト1~3」いずれかを選び、中央ボタン ④中央ボタンを押し、登録名「Bコレ」を入力して、中央ボタンを押す ⑤十字キーの下を押し、中央ボタンを押す ⑥「003766(または003767)」を入力して中央ボタンを押す ⑦メールボタン(中央ボタン右上)を押す	①十字キー左(アシスト)を押し、「003766(または003767)」の登録名を選び番号を表示さ ②電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ③発信ボタンを押す
NEC J-N05	①十字キー右(メニュー)⇒「マイデータ」を選択⇒中央ボタンを押す ②「アシスト」を選択し、中央ボタンを押す ③中央ボタンを押し、登録する行「アシスト1~3」いずれかを選び、中央ボタン ④中央ボタンを押し、登録名「Bコレ」を入力して、中央ボタンを押す ⑤十字キーの下を押し、中央ボタンを押す ⑥「003766(または003767)」を入力して中央ボタンを押す ⑦メールボタン(中央ボタン右上)を押す	①十字キー左(アシスト)を押し、「003766(または003767)」の登録名を選び番号を表示さ ②電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ③発信ボタンを押す
NEC J-N5	①Menu⇒「マイデータ」を選択⇒選択ボタン ②「アシスト」を選択⇒登録を押す⇒「登録先」を選択 ③「Bコレ」と入力し確定 ④「アシスト番号欄」を選択⇒「003766(または003767)」を入力し決定 ⑤登録を押す(設定完了)	①アシスト(十字キーの左を押す)より「003766(または003767)」を選択 ②電話帳から相手先の電話番号を表示 ③発信を押す
NEC V801N	①Menu⇒「ユーザーデータ」を選択⇒選択ボタン ②「アシスト」を選択⇒登録を押す⇒「登録先」を選択 ③「Bコレ」と入力し確定 ④「アシスト番号欄」を選択⇒「003766(または003767)」を入力し決定 ⑤登録を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②アシスト(十字キーの左を押す)より「003766(または003767)」を選択 ③発信を押す
NEC V703N V802N	①Menuボタン⇒「設定」⇒「その他」⇒「プリセット登録」 ②「<未登録>」を選択⇒「編集」を押す ③「Bコレ」と名前を入力 ④「003766(または003767)」を入力して登録(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒「プリセット」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC 705N	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「共通設定」⇒「国際発信設定」⇒「未登録」の順に選択する ②「Bコレ」と名前入力 ③「003766(または003767)」と入力 ④OK(メールボタン)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒「国際発信番号付加」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC 804N	①Menuボタン⇒「設定」⇒「その他」⇒「プレフィックス登録」 ②「<未登録>」を選択⇒「編集」を押す ③「Bコレ」と名前を入力 ④「003766(または003767)」を入力して登録(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒機能⇒「プレフィックス」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC 820N 821N 821N GLA 830N 831N 930N 931N 940N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②「未登録」を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力し、◎確定 ④「003766(または003767)」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」◎選択 ④発信
SHARP V301SH V401SH V402SH V801SH	①ファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「7」「9」を押す ②「1・国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「1・国際発信」を選択⇒「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了) ③発信を押す
SHARP V201SH V302SH V501SH V802SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1・国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「1・国際発信」を選択⇒「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了) ③発信を押す
SHARP V501SH V801SH	①Menu⇒「7」「9」を押す ②「国際発信登録」を選択 ③「003766(または003767)」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu⇒「国際発信」を選択
SHARP 703SH 703SHF 804SH	【国際コード設定】 ①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎ ②国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎ 【国番号リスト設定】 ①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎ ②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎	①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎ ・国番号リストが表示される。 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ④「国内から」 ⇒ ◎ ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ボタンを押す
SHARP 705SH	【国際コード設定】 ①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎ ②4ケタ操作暗証番号登録(0000以外、何でもいらいしい) ⇒ ◎ ③国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎ 【国番号リスト設定】 ①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎ ②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎	①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎ ・国番号リストが表示される。 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ・「 + かけ先電話番号」と表示される。 ④発信ボタンを押す

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SHARP 802SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「編集して発信」 ⇒ ◎</p> <p>③メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>⑤「国内から」 ⇒ ◎</p> <p>・付加された番号が画面に表示される。</p> <p>⑥発信ボタンを押す</p>
SHARP 810SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 「通話/TVコール設定」⇒ 国際発信設定 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定⇒「通話/TVコール設定」⇒国際発信設定⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 811SH 812SH 812SHs 812SHs II 813SH 814SH 815SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ヶタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 816SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ヶタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 820SH 821SH 822SH 823SH 824SH 825SH 830SH 830SHs 830SH for Biz 831SH 831SHs 832SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 中央ボタン2回で「通話/TVコール設定」画面へ移動 ⇒ 国際発信設定 ⇒ ◎ ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ヶタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 中央ボタン2回で「通話/TVコール設定」画面へ移動 ⇒ 国際発信設定 ⇒ ◎ ⇒ 「国番号リスト」選択 ⇒ ◎ ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ 完了</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 完了</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ (相手先番号の前に「+」がつく)</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 832SHs 840SH 841SH 841SHs 940SH 941SH 942SH 943SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①中央ボタン ⇒ ◎ ⇒ 設定 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右動作で「通話」画面へ移動 ⇒ 国際発信設定 ⇒ ◎ ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ヶタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力「003766(または003767)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①中央ボタン ⇒ ◎ ⇒ 設定 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右動作で「通話」画面へ移動 ⇒ 国際発信設定 ⇒ ◎ ⇒ 「国番号リスト」選択 ⇒ ◎ ⇒ 「(未登録)」 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 902SH 903SH 904SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④「国内から」 ⇒ ◎</p> <p>・付加された番号が画面に表示される。</p> <p>⑤発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SHARP 905SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話/TVコール設定」にカーソルを合わせて十字キーの右or左</p> <p>③「通話設定」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信設定」⇒ 選択</p> <p>⑤「国際コード設定」⇒ 選択</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話/TVコール設定」にカーソルを合わせて十字キーの右or左</p> <p>③「通話設定」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信設定」⇒ 選択</p> <p>⑤「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>⑥国名がないリストを選択</p> <p>⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 910SH 911SH 920SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>・「+ かけ先電話番号」と表示される。</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 912SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 「未登録」を選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>(アドレス表示だけでなく電話番号選択までしてください)</p> <p>②発信メニュー ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>・「+ かけ先電話番号」と表示される。</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 913SH 913SH G	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ (右ボタンを2回押すと)通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 「国際コード設定」選択 ⇒ ◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メニュー ⇒ 設定 ⇒ 通話/TVコール設定 ⇒ 国際発信設定 ⇒ 国番号リスト ⇒ 国名がないリストを選択 ⇒ ◎</p> <p>②国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②画面上に「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>・「+ かけ先電話番号」と表示される。</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 920SH YK 921SH 922SH 923SH 924SH 930SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右操作で「通話/TVコール設定」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国際コード設定」◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力「003766(または003767)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右操作で「通話/TVコール設定」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国番号リスト」◎ ⇒ 「<未登録>」◎</p> <p>②国名入力「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP 931SH 932SH 933SH 934SH 935SH 936SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右操作で「通話」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国際コード設定」◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード「003766(または003767)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎</p> <p>⇒ 中央ボタン左右操作で「通話」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国番号リスト」◎ ⇒ 「<未登録>」◎</p> <p>②国名入力「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SHARP DM001SH DM002SH DM003SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 中央ボタン左右操作で「通話/TVコール設定」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国際コード設定」◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード入力「003766(または003767)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 中央ボタン左右操作で「通話/TVコール設定」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国番号リスト」◎ ⇒ 「未登録」◎</p> <p>②国名入力「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
SHARP DM004SH	<p>【国際コード設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 中央ボタン左右操作で「通話」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国際コード設定」◎</p> <p>②4ケタ操作暗証番号入力(初期値は9999) ⇒ ◎</p> <p>③国際コード「003766(または003767)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①中央ボタン◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 中央ボタン左右操作で「通話」画面へ ⇒ 「国際発信設定」◎ ⇒ 「国番号リスト」◎ ⇒ 「未登録」◎</p> <p>②国名入力「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎</p> <p>⇒ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎</p>	<p>【アドレス帳から】</p> <p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ⇒ ◎</p> <p>②「国際発信」⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①電話番号を入力</p> <p>②メニュー(メールボタン) ⇒ 「国際発信」⇒ ◎</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎</p> <p>④発信ボタンを押す</p>
Sony V802SE	<p>①「設定」⇒「発着信通話設定」⇒「通話設定」</p> <p>②「国際プリフィックス」⇒「新規プリフィックス」を選択</p> <p>③「項目」を選択⇒「追加」⇒名前に「Bコレ」と入力</p> <p>④番号欄に「003766(または003767)」を入力⇒保存</p>	<p>①電話番号表示⇒「機能」を押す</p> <p>②「プリフィックス」を選択⇒選択を押す</p> <p>③「Bコレ」を選択⇒選択を押す⇒発信を押す</p>
Toshiba J-T010 V301T V302T V303T V401T V601T V602T V603T	<p>①Menu⇒「7」⇒「7」を押す</p> <p>②操作暗証番号を入力⇒「編集」を押す</p> <p>③「003766(または003767)」を入力</p> <p>④決定ボタンを押す(設定完了)</p>	<p>①相手先の電話番号を表示</p> <p>②「国際発信」(紙飛行機マーク)を選択</p> <p>③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba V501T V502T V604T	<p>①十字キー「右」⇒「7」⇒「7」を押す</p> <p>②操作暗証番号を入力⇒「編集」を押す</p> <p>③0046010を消し「003766(または003767)」を入力</p> <p>④決定ボタンを押す(設定完了)</p>	<p>①相手先の電話番号を表示</p> <p>②「MENU」⇒「国際発信」を選択</p> <p>③「YES」を選択する</p>
SANYO V401SA	<p>待受け画面で</p> <p>①「◎」(センターキー)を押す</p> <p>②「設定」を選択し「その他」を選択</p> <p>③「国際発信」を選択し「変更」を押す</p> <p>④国際ショートコードに「003766(または003767)」を入力</p> <p>⑤「OK」を押す</p>	<p>①相手先の電話番号を表示</p> <p>②「MENU」⇒「国際発信」を選択</p> <p>③「OK」を押す⇒発信を押す</p>
SANYO V801SA	<p>待受け画面で</p> <p>①「Menu」を押す</p> <p>②「◎」で「機能」を選択⇒「OK」を押す</p> <p>③「◎」で「便利」を選択し「OK」を押す</p> <p>④「◎」で「国番号リスト登録」を選択⇒「OK」</p> <p>⑤「リスト」⇒「新規」⇒「Bコレ」を入力</p> <p>⑥「国番号」に「003766(または003767)」を入力</p> <p>⑦「OK」を押す</p>	<p>①相手先の電話番号を表示</p> <p>②「MENU」⇒「国際発信」を選択</p> <p>③「OK」を押す⇒発信を押す</p>
Panasonic 705P 705Px	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メインメニューから設定 を選択</p> <p>②「通話設定」選択</p> <p>③「国際設定」選択</p> <p>④「国際コード」選択</p> <p>⑤操作暗証番号を入力(初期値は9999) ⇒ 決定</p> <p>⑥既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メインメニューから設定 を選択</p> <p>②「通話設定」選択</p> <p>③「国際設定」選択</p> <p>④「国番号リスト」選択</p> <p>⑤メニューを選択</p> <p>⑥追加を選択</p> <p>⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ 決定</p> <p>国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ</p> <p>②メニュー ⇒ 「発信」⇒ 「国際発信」 ⇒ 決定</p> <p>・国番号リストが表示される。</p> <p>③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ 決定</p> <p>④発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
Panasonic 810P 820P 821P 822P 830P 831P 840P 841P	<p>【国際コード設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニューから 設定 を選択 ②「通話設定」選択 ③「通話サービス」選択 ④「国際設定」選択 ⑤「国際コード」選択 ⑥操作用暗証番号を入力 ⇒ 決定 ⑦既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決定 <p>【国番号リスト設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニューから 設定 を選択 ②「通話設定」選択 ③「通話サービス」選択 ④「国番号リスト」選択 ⑤メニューを選択 ⑥追加を選択 ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ 決定 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②メニュー ⇒ 「発信」⇒「国際発信」⇒ 決定 ・国番号リストが表示される。 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ 決定 ④発信ボタンを押す
Panasonic 823P 824P 832P 920P 921P 930P 941P	<p>【国際コード設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力し、確定 ④「003766(または003767)」と入力し、確定で登録完了 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」選択 ④発信
松下 J-P03	<ol style="list-style-type: none"> ①中央ボタン「4」「1」と押す ②「ON」を選び、中央ボタン(決定)を押す ③「003766(または003767)」を入力して中央ボタン(決定)を押す 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②「MEMO」ボタン(外側サブディスプレイ画面の上)を押す ③発信ボタンを押す
松下 J-P51	<ol style="list-style-type: none"> ①「メニュー」⇒中央ボタン「3」「2」と押す ②「ON」を選び、中央ボタン(決定)を押す ③「003766(または003767)」を入力して中央ボタン(決定)を押す 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②「メモ/キャンセル」ボタン(本体側面)を押す ③発信ボタンを押す
東芝 705T	<p>【国際コード設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」⇒ 選択 ③「音声通話設定」⇒ 選択 ④「国際発信設定」⇒ 選択 ⑤「国際コード」⇒ 選択 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決定 <p>【国番号リスト設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」⇒ 選択 ③「音声通話設定」⇒ 選択 ④「国際発信設定」⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」⇒ 選択 ⑥メニュー ⇒ 「追加」⇒ 選択 ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定 	<ol style="list-style-type: none"> ①相手先の電話番号を表示 ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎ ④「日本」⇒ ◎ ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ボタンを押す
東芝 803T	<p>【国際コード設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 「設定」⇒「発着信設定」⇒「音声通話設定」⇒「国際発信設定」⇒「国際コード」⇒ 選択 ②国際コード入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決定 <p>【国番号リスト設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 「設定」⇒「発着信設定」⇒「音声通話設定」⇒「国際発信設定」⇒「国番号リスト」⇒ メニュー ②「追加」⇒ 選択 ③国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②メニューボタンを押す ⇒ 「付加番号」選択決定 ・自動的にアドレス帳画面に戻る ③メニューボタンを押す ⇒ 「国際発信」⇒ 選択 ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎ ⑤「日本」⇒ 選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑥発信ボタンを押す
東芝 810T	<p>【国際コード設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 「設定」⇒「通話設定」⇒「通話サービス」⇒「国際設定」⇒「国際コード」⇒ 選択 ②国際コード入力 「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決定 <p>【国番号リスト設定】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①メインメニュー ⇒ 「設定」⇒「通話設定」⇒「通話サービス」⇒「国際設定」⇒「国番号リスト」⇒ メニュー ②「追加」⇒ 選択 ③国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定 	<ol style="list-style-type: none"> ①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②メニューボタンを押す ⇒ 「国際発信」⇒ 選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」⇒ ◎ ・付加された番号が画面に表示される。 ④発信ボタンを押す

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
<p>東芝 811T 813T 814T 815T</p>	<p>【国際コード設定】 ①メインメニュー ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ 選択 ⑥操作用暗証番号を入力 ⑦既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】 ①メインメニュー ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ 選択 ⑥メニュー ⇒ 「追加」 ⇒ 選択 ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①相手先の電話番号を表示 ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ・電話番号の前に「+」が付加されます。 ④「日本」 ⇒ ◎ ⑤発信ボタンを押す</p>
<p>東芝 822T 823T 824T 830T 831T</p>	<p>【国際コード設定】 ①中央ボタン◎ ⇒「設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「通話設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「通話サービス」 ⇒ ◎選択 ⇒「国際設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「国際コード」 ⇒ ◎選択 ②操作暗証番号を入力(初期設定9999) ③既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を入力 ⇒ ◎決定 【国番号リスト設定】 ①中央ボタン◎ ⇒「設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「通話設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「通話サービス」 ⇒ ◎選択 ⇒「国際設定」 ⇒ ◎選択 ⇒「国番号リスト」 ⇒ ◎選択 ②Yahoo!ボタン ⇒ 「追加」 ⇒ ◎選択 ③国名入力画面で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎決定 ④国番号入力画面で「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ ◎決定</p>	<p>①相手先の電話番号を表示 ②Yahoo!ボタン ⇒ 「国際発信」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ・電話番号の前に「+」が付加されます。 ④発信ボタンを押す</p>
<p>東芝 902T 903T</p>	<p>【国際コード設定】 ①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話設定」 ⇒ 選択 ④「国際発信設定」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ 選択 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】 ①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話設定」 ⇒ 選択 ④「国際発信設定」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ 選択 ⑥メニュー ⇒ 「追加」 ⇒ 選択 ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①◎ ⇒ 「電話帳」 ⇒ 「電話帳」 ②相手先の電話番号を表示 ③メニュー ⇒ 「付加番号」 ④メニュー ⇒ 「国際発信」 ⑤「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ⑥「日本」 ⇒ ◎ ・付加された番号が画面に表示される。 ⑦発信ボタンを押す</p>
<p>東芝 904T</p>	<p>【国際コード設定】 ①待受画面 ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話設定」 ⇒ 選択 ④「国際発信設定」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ 選択 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】 ①待受画面 ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「発着信設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話設定」 ⇒ 選択 ④「国際発信設定」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ 選択 ⑥メニュー ⇒ 「追加」 ⇒ 選択 ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①待受画面⇒相手先の電話番号を表示 ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ④「日本」 ⇒ ◎ ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
東芝 910T	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メインメニュー ⇒ 設定 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ ◎ ⇒ 操作暗証番号を入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】①メインメニュー⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ ◎ ⑥メニュー ⇒ 「追加」 ⇒ ◎ ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①待受画面⇒相手先の電話番号を表示 ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎ ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ④「日本」 ⇒ ◎ ・電話番号の前に「+」が付加されます。 ⑤発信ボタンを押す</p>
東芝 911T 912T 920T	<p>【国際コード設定】</p> <p>①メインメニュー ⇒ 設定 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ ◎ ⇒ 操作暗証番号を入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メインメニュー⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「通話サービス」 ⇒ 選択 ④「国際設定」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ ◎ ⑥メニュー ⇒ 「追加」 ⇒ ◎ ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①待受画面⇒相手先の電話番号を表示 ②メニュー ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎ ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」 ⇒ ◎ ・電話番号の前に「+」が付加されます。 ④発信ボタンを押す</p>
東芝 921T	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ ◎ ②「通話設定」 ⇒ ◎ ③「通話サービス」 ⇒ ◎ ④「国際設定」 ⇒ ◎ ⑤「国際コード」 ⇒ ◎ ⇒ 操作暗証番号を入力 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ ◎</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①メインメニュー⇒ 設定 ⇒ ◎ ②「通話設定」 ⇒ ◎ ③「通話サービス」 ⇒ ◎ ④「国際設定」 ⇒ ◎ ⑤「国番号リスト」 ⇒ ◎ ⑥「Y!」ボタン ⇒ 「追加」 ⇒ ◎ ⑦国名入力で「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⇒ ◎ 国番号入力「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 決定</p>	<p>①待受画面⇒相手先の電話番号を表示 ②「Y!」ボタン ⇒ 「国際発信」 ⇒ ◎ ③リストから「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ⇒ ◎ ・電話番号の前に「+」が付加されます。 ④発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 707SC II 708SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 「設定」 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話」 ⇒ 選択 ④「国際発信」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ 選択 ・既に登録してある010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決定</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 「設定」 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話」 ⇒ 選択 ④「国際発信」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ 選択 ⑥未登録欄を選択 ⇒ ◎(変更) ⑦国名欄を選択し、「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⑧国番号欄を反転表示し、「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒メールボタン(保存)を押す</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を表示 ②メニューから「国際発信」を選択 ③「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ④「日本から」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 709SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話」 ⇒ 選択 ④「国際発信」 ⇒ 選択 ⑤「国際コード」 ⇒ 選択 ・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択 ②「通話設定」 ⇒ 選択 ③「音声通話」 ⇒ 選択 ④「国際発信」 ⇒ 選択 ⑤「国番号リスト」 ⇒ 選択 ⑥空白の欄を選択 ⇒ ◎(変更) ⑦国名欄を選択し、「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力 ⑧国番号欄を反転表示し、「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 保存 を押す</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を表示 ②右上ボタン(…)を選択 ③「国際発信」を選択 ④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択 ⑤「日本から」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑥発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SAMSUN 731SC 740SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国際コード」⇒ 選択</p> <p>③操作用暗証番号を入力（初期値は9999）⇒「OK」</p> <p>④既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>③空白の欄を反転表示 ⇒ ◎「変更」選択</p> <p>④「国名」欄を選択 ⇒ 「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力</p> <p>⑤「国番号」欄を反転表示 ⇒ 「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ メールボタン(保存)を押す</p>	<p>【電話帳・通話履歴から】</p> <p>①相手先の電話番号を反転表示 ⇒ 「Y!」ボタン</p> <p>②「発信」選択</p> <p>③「国際発信」選択</p> <p>④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」選択</p> <p>⑤発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 804SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「音声通話」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信」⇒ 選択</p> <p>⑤「国際コード」⇒ 選択</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「音声通話」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信」⇒ 選択</p> <p>⑤「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>⑥空白の欄を選択 ⇒ ◎(変更)</p> <p>⑦国名欄を選択し、「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力</p> <p>⑧国番号欄を反転表示し、「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 保存 を押す</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を表示</p> <p>②画面上右下「オプション」を選択</p> <p>③十字キー「↑」を1回押す</p> <p>④「国際発信」を選択</p> <p>⑤「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択</p> <p>⑥「日本から」を選択</p> <p>・付加された番号が画面に表示される。</p> <p>⑦発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 805SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「音声通話」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信」⇒ 選択</p> <p>⑤「国際コード」⇒ 選択</p> <p>・既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「音声通話」⇒ 選択</p> <p>④「国際発信」⇒ 選択</p> <p>⑤「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>⑥空白の欄を選択 ⇒ ◎(変更)</p> <p>⑦国名欄を選択し、「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力</p> <p>⑧国番号欄を反転表示し、「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ 保存 を押す</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を表示</p> <p>②右上ボタン(…)を選択</p> <p>③「国際発信」を選択</p> <p>④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」を選択</p> <p>⑤「日本から」を選択</p> <p>・付加された番号が画面に表示される。</p> <p>⑥発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 820SC 830SC 920SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①◎ ⇒ 「設定」⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「通話サービス」⇒ 選択</p> <p>④「国際設定」⇒ 選択</p> <p>⑤「国際コード」⇒ 選択</p> <p>⑥操作用暗証番号を入力（初期値は9999）⇒ 「OK」</p> <p>⑦既に登録してある0046010を削除し「003766(または003767)」を登録 ⇒ 決</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①◎ ⇒ 設定 ⇒ 選択</p> <p>②「通話設定」⇒ 選択</p> <p>③「通話サービス」⇒ 選択</p> <p>④「国際設定」⇒ 選択</p> <p>⑤「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>⑥空白の欄を選択 ⇒ ◎(変更)</p> <p>⑦国名欄を選択し、「モバチヨ(またはモバチヨ050)」と入力</p> <p>⑧国番号欄を反転表示し、「0」(数字のゼロを一桁)と入力 ⇒ メールボタン(保存)</p>	<p>①電話帳から相手先の電話番号を表示</p> <p>②Yahoo!ボタン ⇒ 「発信」選択</p> <p>③「国際発信」選択</p> <p>④「モバチヨ(またはモバチヨ050)」選択</p> <p>⑤「日本から」を選択</p> <p>・付加された番号が画面に表示される。</p> <p>⑥発信ボタンを押す</p>

プレフィックス設定マニュアル

softbank をご利用の方

2010年7月現在

機種名	設定方法「003766(67)番号を登録する	ご利用方法「003766(67)番号を付加して発信する
SAMSUN 930SC 940SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国際コード」⇒ 選択</p> <p>③操作暗証番号を入力（初期値は9999）⇒「OK」</p> <p>④既に登録してある0046010を削除し「003766（または003767）」を登録</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>③未登録を選択</p> <p>④「国名」で「モバチヨ（またはモバチヨ050）」と入力</p> <p>⑤「国番号」で「0」（数字のゼロを一桁）と入力 ⇒ 「保存」を押す</p>	<p>【電話帳・発信履歴・着信履歴】</p> <p>①相手先の電話番号の受話器マーク（画面上）選択</p> <p>②「国際発信」選択</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」選択</p> <p>④「日本から」選択</p> <p>⑤発信ボタンを押す</p> <p>【直接入力】</p> <p>①発信ボタン ⇒ 電話番号を入力</p> <p>②「その他」選択</p> <p>③「国際発信」選択</p> <p>④「モバチヨ（またはモバチヨ050）」選択</p> <p>⑤「日本から」選択</p> <p>⑥発信ボタンを押す</p>
SAMSUN 931SC	<p>【国際コード設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国際コード」⇒ 選択</p> <p>③操作暗証番号を入力（初期値は9999）⇒「OK」</p> <p>④既に登録してある0046010を削除し「003766（または003767）」を登録</p> <p>【国番号リスト設定】</p> <p>①「メニュー」選択 ⇒「設定」選択 ⇒「通話設定」選択 ⇒「通話サービス」選択 ⇒「国際設定」選択</p> <p>②「国番号リスト」⇒ 選択</p> <p>③「追加」⇒ 選択</p> <p>④「国名」で「モバチヨ（またはモバチヨ050）」と入力 ⇒ 「OK」</p> <p>⑤「国番号」で「0」（数字のゼロを一桁）と入力 ⇒ 「OK」</p>	<p>【電話帳・発信履歴・着信履歴】</p> <p>①相手先の電話番号の受話器マーク（画面上）選択</p> <p>②「国際発信」選択</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」選択</p> <p>④「日本から」選択</p> <p>⑤発信ボタンを押す</p>
CASIO 830CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②「未登録」を選択し、メールボタンで編集</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766（または003767）」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 （電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から）</p> <p>②カメラボタンの ⇒ 「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」◎選択</p> <p>④発信ボタン</p>
CASIO 930CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択 ⇒ メールボタン</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766（または003767）」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から）</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン（□に↑のマーク） ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ（またはモバチヨ050）」◎</p> <p>④発信</p>